

DMX-интерфейс способный работать по WIFI от приложения "Light Rider" с устройств /iPad/Android.

Управляемые световые приборы могут быть также запрограммированы с помощью прилагаемого ПО. Интерфейс включает в себя 512 каналов DMX, а также флеш память на 128к для автономной работы.

Ключевые характеристики:

- Автономный DMX-контроллер
- Подключение по USB и WIFI для управления
- До 2-ух "юниверсов" по 512 DMX-каналов при работе с ПК (2-й юниверс ОПЦИОНАЛЬНО\*)
- До 99 сцен в автономном режиме
- 128к для записи в автономном режиме
- Дистанционное управление освещением через сетевое подключение
- ПО Windows/Mac ОПЦИОНАЛЬНО\* (см. data sheet)
- Управление от приложений с iPhone/iPad/Android
- Технология SUT\*\* позволяет использовать устройство с другим программным обеспечением Nicolaudie Group через онлайн-обновление

\*Доступные для LR512 программные обеспечения вы можете посмотреть при подключении интерфейса к Hardware Manager, или в личном кабинете <https://store.dmxsoft.com/>, предварительно активировав приложение SUT. Для работы с приложения LightRider доступен только 1 юниверс - 512DMX-каналов. 2 юниверса могут работать только с ПО на ПК.

2-й юниверс не доступен по умолчанию, чтобы его активировать и открыть необходимо произвести расширение через SUT\*\*. Данное расширение платное. Стоимость\*\* будет указана в вашем личном кабинете после регистрации на сайте <https://store.dmxsoft.com/>.

Если у вас есть вопросы, и сомнения, перед покупкой обратитесь к менеджеру, или напишите ваши вопросы на почту [demozal@invask.ru](mailto:demozal@invask.ru)

Технические характеристики:

Входное напряжение: 5-5.5V DC 0.6A

Выходной протокол: DMX512 (x2)

Программируемость: PC (DVC1) Tablet (Light Rider)

Разъемы: USB-C, 2x XLR3, 2x HE10, battery

Флеш накопитель: 128к

Рабочая температура: IP20. 0°C - 50°C

Клавиши: 2 клавиши для смены сцен, 1 клавиша диммер

Размер: 79x92x43мм

Вес: 120гр

Размер в упаковке: 140x135x50мм

Вес в упаковке: 340

Требования к ПО:

Mac OS X 10.8-10.13

Windows 7/8/10

Примечание:

Для регистрации интерфейса создайте учетную запись здесь:

<https://store.dmxsoft.com/signin>

(Примечание: Пожалуйста, не используйте адрес электронной почты apple private relay, так как они не будут работать.)

Чтобы зарегистрировать свой интерфейс:

- Обязательно закройте все остальное программное обеспечение (диспетчер оборудования, программное обеспечение DMX и т.д.)

- Установите и откройте инструмент SUT\*\*, совместимый с Mac 10.12+ или Windows 8+. Ссылки ниже.

ПК: <https://storage.googleapis.com/nicolaudie-eu-tools/Release/driver-sut.exe>

Мак: <https://storage.googleapis.com/nicolaudie-eu-tools/Release/driver-sut.dmg>

- Перейдите в магазин DMX Soft store и войдите в систему, используя свою учетную запись.

<https://store.dmxsoft.com/>

- Перейдите в раздел "Мои интерфейсы".

- Нажмите кнопку "+ Зарегистрировать новый интерфейс"

- Подключите свой интерфейс с помощью USB-кабеля.

- При появлении запроса введите ключ-карту: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(находится в виде стикера в упаковке)

Примечание: Убедитесь, что вы подключены к Интернету и брандмауэр не блокирует программное обеспечение SUT.

Теперь, когда вы зарегистрировали свой LR512, вы сможете использовать его с Light Rider и другими программными приложениями от Nicolaudie Group\*\*.

**\*\*ВАЖНО!!!!**

В настоящее время виртуальная оплата расширений, или продления лицензии ПО через SUT не доступна в РФ. Если вам необходимо продлить лицензию ПО или установить расширения через SUT обратитесь к менеджеру компании ИНВАСК, или напишите запрос на почту [demozal@invask.ru](mailto:demozal@invask.ru)